

# **Turinys**

Įspėjimai .....	2
YPATINGOS PASTABOS APIE LCD MONITORIUS .....	2
Paketo turinys.....	3
Diegimo instrukcijos.....	3
Monitoriaus surinkimas.....	3
Monitoriaus išardymas.....	3
Žiūrėjimo kampo reguliaivimas.....	4
Įrenginių prijungimas .....	6
Maitinimo įjungimas .....	6
Monitoriaus nustatymų koregavimas .....	7
Išorinės valdymo priemonės.....	7
OSD parinktys .....	8
OSD meniu .....	8
Trikčių šalinimas .....	11
Bendrosios specifikacijos .....	12

## Ispėjimai



- Jei pastatysite monitorių per arti karščio šaltinio, galite jį sugadinti. Venkite radiatoriu, viryklių, atviros ugnies ir t. t.
- Neuždenkite angą korpuso gale ar viršuje, nes monitoriui reikalinga ventiliacija. Monitorių reikia laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, taip išvengsite perkaitimo galimybės.
- Nekiškite prie ekrano aštrių daiktų, pvz., peilių, rašiklių ar pieštukų. Jei tokie objektai palies ekraną, LCD paviršius bus visam laikui subraižytas.
- Valydamis monitorių atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, taip išvengsite elektros smūgio pavojaus. Monitoriaus išorės valymui reikia naudoti minkštą, pūkų nepaliekančią skudurėlį. Skudurėlis, vos vos sudrėkintas švelniu valiklio tirpalu, pašalins sunkiai nuvalomas dėmes. Laikykite skysčius, išskaitant aerozolius, atokiau nuo ekrano. Nepurkškite skysčio tiesiogiai – geriau purkšti ant skudurėlio ir nušluostyti. Jei skystis pateks į monitorių, jis gali sukelti elektros smūgį ir/arba pakenkti įrenginiui.
- Iškilus problemai pirmiausia žr. skyrių „Trikčių šalinimas“. Jei tai nepadeda išspręsti problemos, nebandykite patys remontuoti monitoriaus, atidarius ar nuėmus dangtį kyla pavojaus ar mirties nuo elektros smūgio pavoju. Jei trikčių šalinimo skyrius nepadeda, kreipkitės į kvalifikuotą inžinierių.

### Perdirbimo informacija

Mes, „Acer Incorporated“, labai rūpinamės savo aplinkos apsaugos strategija ir tvirtai tikime, kad ji padeda mums kurti sveikesnę žemę tinkamai elgiantis su pramonės technologijomis joms atitarnavus ir jas perdirbant.

Šiuose įrenginiuose yra perdirbamų medžiagų, kurias galima išardyti ir vėl panaudoti naujuose technikos stebukluose. Kai kurios medžiagos, priešingai, klasifikuojamos kaip pavojingos ir nuodingos. Mes primygintai rekomenduojama kreiptis nurodytais kontaktais ir perdirbtį šį gaminį.

**Worldwide:** <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>

**JAV:** <http://www.ciwmb.ca.gov/electronics/act2003/Recovery/Approved/>

**Azija:** [http://recycle.epa.gov.tw/public/public4\\_2.htm](http://recycle.epa.gov.tw/public/public4_2.htm)

**Europa:** EL-Kretsen: <http://www.el-kretsen.se/>

EL-retur: <http://www.elretur.no/>

SWICO: <http://swico.one.webbuild.ch/>

## YPATINGOS PASTABOS APIE LCD MONITORIUS


Šie simptomai įprasti LCD monitoriams ir nereiškia gedimo.

### PASTABOS

- Dėl fluorescentinės šviesos savybių ekranas pradinio naudojimo metu gali mirgëti. Išjunkite maitinimo jungiklį ir vėl jį įjunkite, mirgėjimas dings.
- Ekrano ryškumas gali būti kiek netolygus, atsižvelgiant į naudojamą ekrano foną.
- LCD ekrane yra 99,99% ar daugiau veikiančių pikselių. Jame gali būti 0,01% ar mažiau defektų, pvz., trūkstamų pikselių ar visą laiką šviečiančių pikselių.
- Dėl LCD ekrano savybių pakeitus vaizdą gali likti ankstesnio vaizdo liekamasis atspindys, jei tas pats vaizdas buvo rodomas kelias valandas. Tokiu atveju ekranas atkuriamas pamažu keičiant vaizdą arba kelioms valandoms išjungiant maitinimo jungiklį.

## Paketo turinys

Skystujų kristalų (LCD)  
monitorius



Maitinimo laidas



Audio kabelis  
(Papildomas)



VGA kabelis




DVI kabelis



(Papildomas)

Vartotojo vadovas  
(kompaktiniame diske)




Darbo pradžios vadovas




## Diegimo instrukcijos

### Monitoriaus surinkimas



- Padėkite monitorių ant stovo.



- Prijunkite stovą prie monitoriaus pagrindo išilgai griovelio.

### Monitoriaus išardymas

Jei jums prireiks vėl supakuoti monitorių, nuimkite monitorių nuo pagrindo ir sudékite juos atgal į įpakavimą.  
Jei norite išardytį monitorių::

- Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir įsitikinkite, kad maitinimas išjungtas.
- Patraukite 4 kablius apatinėje pagrindo pusėje ir laikykite juos.
- Atskirkite monitorių nuo pagrindo ir juos abu supakuokite.




### Svarbu

Pirmiausia raskite švarą, plokščią paviršių, ant kurio padėsite monitorių nuémę jį nuo stovo. Padékite po monitoriumi sausą, švarą skudurą, taip dar labiau jį apsaugodami. Lengvai patraukite monitorių į viršų ir nuo stovo.




### Žiūrėjimo kampo reguliavimas

Monitoriaus žiūrėjimo kampus yra nuo  $-5^\circ$ ~ $+15^\circ$







### Žiūrėjimo kampo koregavimas (tik AL2023W h/AL2023W r)

Jūsų monitoriuje yra keliomis kryptimis reguliuojamas stovas, kuris leidžia pajudinti jį 80 mm aukštyn/žemyn (aukščio reguliavimas), 25 laipsnius pirmyn/atgal (pakreipimo reguliavimas), 60 laipsnių iš šono į šoną (pasukimo reguliavimas). Jei norite reguliuooti monitorių, suimkite jį abiem rankom už dešinės ir kairės korpuso dalių ir pastumkite jį į norimą padėtį.




Netraukite ir nestumkite monitoriaus, kai jis yra įstrižas, nes taip galite ištraukti ekraną.



Slinkite užraktą monitoriaus réme į dešinę, kaip parodyta iliustracijoje, ir tada koreguokite aukštij. Prieš slinkdami užraktą į dešinę pastatykite įrenginį stačiai ant stalo, kad viršutinė dalis neiškristų.

**Pasukimo koregavimas (tik AL2023W r):**

1. Prieš koreguodami aukštį nepamirškite ištraukti kištuko, kaip nurodyta iliustracijoje 1.
2. Jei norite pasukti ekraną, nustatykite ekraną maksimaliame aukštyje, kaip parodyta 2 pav. 2.
3. Laikykite dešinę ir kairę ekrano puses abiem rankom ir pasukite 90 laipsnių laikrodžio rodyklės kryptimi, kaip parodyta 3 pav. 3.
4. Pasukę ekraną nustatykite norimą aukštį, kaip parodyta 4 pav. 4.
5. Jei norite grąžinti į pradinę padėtį, pasukite 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kaip parodyta 5 pav. 5.
6. Pasukę ekraną nustatykite norimą aukštį, kaip parodyta 4 pav. 6.



- **Jei norite naudoti „Pivot“ funkcijas, reikia įdiegti pridėtą „Pivot“ programinę įrangą.**

© „Portrait Displays, Inc.“ Visos teisės ginamos.


**PASTABOS**

- Nelieskite ekrano keisdami kampą. Taip galite pakenkti LCD ecranui ar jį sulaužyti.
- Būkite atsargūs, kad neprispaustumėte rankų ar pirštų keisdami kampą.

## Irenginių prijungimas



**Dėmesio:** Išsitinkite, kad kompiuteris ir monitorius atjungti nuo maitinimo šaltinio.




1	Maitinimo kodas	Prijunkite monitorių prie maitinimo laido, kurį po to reikia įjungti į tinkamai įžemintą maitinimo lizdą.
2	VGA kabelis	Prijunkite signalo kabelį prie monitoriaus VGA ivesties lizdo ir prie kompiuterio vaizdo plokštės VGA išvesties lizdo. Tada priveržkite jungties varžtus.
3	DVI-D kabelis (Papildomas)	Prijunkite signalo kabelį prie monitoriaus DVI-D ivesties lizdo ir prie kompiuterio vaizdo plokštės DVI-D išvesties lizdo. Tada priveržkite jungties varžtus.
4	Garso signalo kabelis (Papildomas)	Sujunkite LCD monitoriaus garso ivesties lizdą (AUDIO IN) ir kompiuterių garso signalo kabeliu.
5	Maitinimo jungiklis	Įjungti/išjungti



### ! ISPĖJIMAS:

- Patikrinkite savo kompiuterio VGA plokštę ir prijunkite tinkamą kabelį.
- Išsitinkite, kad kištuko forma atitinka lizdo, į kurį jis kišamas, formą.  
Ir kad né vieną kontaktą nėra sulenkta ar kitaip pažeista.




VGA



DVI-D

## Maitinimo įjungimas

Pirma įjunkite monitoriaus maitinimą, po to – kompiuterio. Kai maitinimo mygtuko indikatorius ima šviesi žaliai, tai reiškia, kad kompiuteris parengtas naudojimui. Palaukite vaizdo signalo apie 10 sekundžių. Jei nematote žalios lemputės ant maitinimo mygtuko arba vaizdo signalo, patikrinkite jungtis.

**Monitoriaus nustatymų koregavimas****Išorinės valdymo priemonės**

1	<b>AUTO</b>	Automatinis	Jei OSD aktyvus, paspauskite <b>Auto</b> ir išeisite iš pasirinkto OSD elemento. Jei OSD nėra aktyvus, paspauskite <b>Auto</b> , ir jūsų kompiuteris automatiškai optimizuos jūsų monitoriaus padėtį, fokusą ir laikrodį.
2/ 3	</>	Minus / Plius	Jei OSD aktyvus, paspauskite <b>Minus</b> arba <b>Plius</b> ir perjungsite OSD parinktis. (Papildomas) Jei OSD neaktyvus, paspauskite <b>Minus</b> arba <b>Plius</b> ir koreguokite garsumą.
4	<b>MENU</b>	OSD funkcijos	Paspauskite, jei norite atidaryti OSD. Paspauskite dar kartą, jei norite įeiti į OSD pasirinktį.
5	<b>Power</b>	Maitinimas	Ijungti/išjungti maitinimą Žalia: maitinimas įjungtas Oranžinė: budėjimo režimas


## OSD parinktys

Žr. „Išorinės valdymo priemonės“ 7 psl.

Jei norite koreguoti OSD nustatymus:

1. Paspauskite **Meniu** mygtuką ir atidarykite OSD meniu.
2. Mygtukais **Plius/Minus** rinkitės iš 10 OSD funkcijų (ir, pasirinkę, koreguokite jas iki norimo lygio).
3. Paspauskite **Meniu** dar kartą, jei norite pasirinkti vieną iš 10 OSD funkcijų.
4. Pabaigę OSD koregavimą paspauskite mygtuką **Auto** ir išeikite iš OSD.

### OSD meniu




Leidžia koreguoti šviesius ir tamsius spalvos atspalvius vienas kito atžvilgiu ir pasiekti norimą kontrastą.

#### Brightness (ryškumas):

Koreguoja ekrane esančio vaizdo ryškumą.

#### ACM(Adaptive Contrast Management):

ACM jungiklis, numatytoji monitoriaus parinktis yra „OFF“ (ijungta).




#### Focus (fokusas):

Pašalinia horizontalų iškraipymą ir padaro vaizdą ryškiu ir aiškiu.

#### Clock (laikrodis):

Jei ekrano fone matomos vertikalios juostos, ši funkcija daro jas mažiau pastebimas, sumažindama jų dydį. Ji taip pat keičia horizontalų ekrano dydį.



#### H. Position (horizontali padėtis):

Koreguoja horizontalią padėtį.

#### V. Position (vertikali padėtis):

Koreguoja vertikalią padėtį.



#### COLOR (spalva):

Yra trys būdai spalvai koreguoti:

**Warm (šilta)** (rausva balta spalva)

**Cool (vėsi)** (melsva balta spalva)

#### User defined (vartotojo nustatyta):

Galite koreguoti raudonos, žalias ir mėlynos spalvos intensyvumą iki norimo lygio.




#### Language for Asia (Azijos kalbos):

Pasirinkite OSD meniu kalbą. Rinkitės iš anglų, vokiečių, ispanų, supaprastintos kinų, tradicinės kinų, prancūzų, italų ir japonų.



#### Language for EMEA (Europos, Artimuju Rytu ir Afrikos kalbos):

Pasirinkite OSD meniu kalbą. Rinkitės iš anglų, vokiečių, ispanų, rusų, olandų, prancūzų, italų ir suomių.



#### **OSD SETTING (OSD nustatymas):**

Ši funkcija keičia OSD lango padėtį ekrane ir jo rodymo laiką.



#### **Analog Input (analoginė įvestis):**

DDC/CI jungiklis, numatytoji monitoriaus parinktis yra „ON“ (ijungta).



#### **Dual Input (Dviguba įvestis) (Papildomai):**

Pasirinkite analoginės arba skaitmeninės įvesties vaizdą.

#### **Analog Input (analoginė įvestis)**


#### **Digital Input (skaitmeninė įvestis)**

DDC/CI jungiklis, numatytoji monitoriaus parinktis yra „ON“ (ijungta).




#### **INFORMATION (informacija):**

Ši funkcija ekrane parodo trumpą informaciją.



**Reset (nustatymas iš naujo):**  
Atkuria numatytuosius nustatymus.



**Exit (išeiti):**  
Išeina iš OSD.

## Trikčių šalinimas

Problemos	Galimi sprendimai
Nešviečia maitinimo indikatorius	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo jungiklis.</li> <li>Įsitikinkite, kad prijungtas maitinimo laidas.</li> </ul>
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo jungiklis.</li> <li>Įsitikinkite, kad prijungtas maitinimo laidas.</li> <li>Patikrinkite, ar vaizdo kabelis tvirtai prijungtas prie galinės monitoriaus dalies ir prie kompiutero.</li> <li>Pajudinkite pelę ar paspauskite bet kurį klavišą ir išveskite monitorių iš „aktyviojo išjungto“ režimo.</li> </ul>
Vaizdo spalvos netinkamos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žr. „Spalvų koregavimas“ ir pakoreguokite RGB spalvas arba pasirinkite spalvų temperatūrą.</li> </ul>
Vaizdas juda arba ekrane matomi bangavimai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patraukite arba išjunkite elektros prietaisus, kurie gali kelti trukdžius.</li> <li>Apžiūrėkite monitoriaus vaizdo kabelį ir įsitikinkite, kad kontaktai nesulenkti.</li> </ul>
Vaizdo dydis ar padėtis netinkama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasirinkite pasirinkimo/automatinį mygtuką jūsų monitorius automatiškai optimizuos ekrano padėtį, fokusą ir laikrodį.</li> <li>Žr. „Padėties koregavimas“</li> </ul>



**Dėmesio:** Nebandykite patys remontuoti monitoriaus ar atidaryti kompiutero. Jei skyrius „Trikčių šalinimas“ nepadėjo išspręsti problemas, perduokite visą techninį aptarnavimą kvalifikuotam techninio aptarnavimo specialistui.

***Bendrosios specifikacijos***

AL2023W

Elementas	Specifikacija
<b>LCD ekranas</b>	
Ekranas	20colių plokščio ekrano aktyviosios matricos TFT LCD
Maks. raiška	WSXGA +1680×1050 pikselių
Atstumas tarp pikselių	0,258 mm
Spalva	16,7 M
Ryškumas	300 cd/m <sup>2</sup> (tipiškas)
Kontrasto santykis	2500:1(tipiškas)
Reakcijos laikas	5 ms (tipiškas)
Horizontalus žiūréjimo kampus	160°(tipiškas)
Vertikalus žiūréjimo kampus	160°(tipiškas)
Išorinės valdymo priemonės	
Maitinimo mygtukas	IJUNGTI/IŠJUNGTI
Valdymo mygtukai	Automatinis, <, >, MENU
OSD funkcija	
Kontrastas / ryškumas:	Kontrastas / ryškumas:
Fokusas / laikrodis	Fokusas / laikrodis
Padėtis	Padėtis
Spalva	Spalva
Kalba	Kalba
OSD nustatymas	OSD nustatymas
Įvesties signalas	Įvesties signalas
Informacija	Informacija
Nustatymas iš naujo	Nustatymas iš naujo
Išėjimas	Išėjimas
Vaizdo sąsaja	
Vaizdas	Analoginė 0,7 V / skaitmeninė TMDS (papildoma)
Sinchronizacijos	TTL (+/-)
Audio	1.0W x 2 (papildoma)
„Prijunk ir naudok“	DDC/CI
<b>Maitinimas</b>	
Maitinimo šaltinis	100-240 V kintamoji srovė, 50-60 Hz 1.5A
Power consumption [Energy Star]	
On.	35.0W
Stand by	2.0W
OFF	1.0W
Power consumption	
Max.	47.0W
Stand by	2.0W
OFF	1.0W
<b>Matmenys ir svoris</b>	
Matmenys (P×A×G)	475.1 x 384.4x 187.9 mm (su stovu)
Svoris (bendras/su įpakavimu)	4.5 kg / 6.5 Kg
Matmenys (P×A×G)	475.1 x 434.6x 229.3 mm (su stovu) (tik AL2023W h/AL2023W r)
Svoris (bendras/su įpakavimu)	5.0 Kg / 7.1 Kg (tik AL2023W h/AL2023W r)

***Lempų šalinimas***

ŠIAIME GAMINYJE ESANČIOJE LEMPOJE(-OSE) YRA GYVSIDABRIO IR JAS REIKIA PERDIRBTI ARBA ŠALINTI LAIKANTIS VIETINIŲ, VALSTIJOS AR FEDERALINIŲ ĮSTATYMŲ. DAUGIAU INFORMACIJOS KREIPKITĖS į „ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE“ ADRESU [WWW.EIAE.ORG](http://WWW.EIAE.ORG). SPECIFINĖS INFORMACIJOS APIE LEMPŲ ŠALINIMĄ ŽR. ADRESU [WWW.LAMPRECYCLE.ORG](http://WWW.LAMPRECYCLE.ORG).